



Lumio Ø300mm HF sensor, vågelys og Nødlys

Meget smalt og elegant påbygningsarmatur med let rundede kanter og svagt hvælvet skærm. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 48mm. Høj virkningsgrad med en flot ensartet lysdistribution.

Beskrivelse

Leveres med fast indstilling med et reduceret vågelys på 10%, detektionsradius 5-7m, efterløbstid på 30 sek. og lysresponsgrænse på 10 lux. HF sensoren er meget følsom og kan detektere bevægelse fx igennem små sprækker. Armaturet bør ikke anvendes i små rum, hvor der er risiko for at sensoren detekterer bevægelse udenfor rummet.

Kan anvendes som master til slavearmaturer uden sensor. Max forbrug på sensoren inklusive sensorarmaturet er 100W.

Nødlys er med tilslutning til enten kun nødlys eller både normal belysning og nødlys. Nødlys 3W. Batteripakke med 3 timers drift og 24 timers genopladning.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Korridorer / Opgange / Opholdsrum / Baderum / Kældre / Lofter / Udhæng. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	AC230V 50Hz
Tilslutning:	I 3-polet sløjfbar klemrække
Lækstrøm:	<0.7mA
Driver:	u/dæmp
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Antal enheder pr. MCB C10:	37 stk.
Udskiftelig driver/LED/Nødllys:	Nej / Nej / Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80 / CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Hus og skærm i varmebestandig PC
Farve:	Armaturkant hvid RAL9016
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP

Garanti:	2 år
----------	------

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø300*48	18	4000	1930	10

Montering

Smart monteringsystem med hurtig montage. Monteringsbeslaget fastgøres først i loftet, hvorefter armaturet fastgøres i monteringsbeslaget med to skruer placeret på hver side af armaturet. HF sensoren er meget følsom så står armaturet tændt for ofte / for lang tid, kan en løsning være at reducere detektionsradius og efterløbstid, samt ændre indstilling af dagslyssensor.

Opdateret: 09-10-2025