



Primelux G2 Bluetooth PIR sensor

Omdan Primelux G2 til sensor-armatur ved brug af denne BT PIR sensor, som giver mulighed for gruppering af sensorer i zoner og grupper.

Beskrivelse

Før programmering af egenskaber, indstil altid sensorer (DIP-switch) og fjernbetjening til samme gruppe!

Se manual for yderligere info.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Primelux G2
Installationshøjde:	3 m
Detektionsradius:	3-5 m
Detektionsvinkel:	30-120°
Vågelysniveau:	10% / 20% / 30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100%
Efterløbstid:	30s / 60s / 90s / 120s / 150s / 180s / 5min / 10min / 15min / 20min / 25min / 30min / +∞
Vågelys standby:	0s / 30s / 60s / 90s / 120s / 150s / 180s / 5min / 10min / 15min / 20min / 25min / 30min / +∞
Dagslysniveau:	50Lux / 100Lux / 200Lux
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Kapslingsklasse:	IP66
Dimensioner:	118*56 mm
Godkendelse:	CE
Garanti:	5 år

Tilbehør

Fjernbetjening til PIR sensor:	Ekskl. batterier. Bestilles separat
--------------------------------	-------------------------------------

Opdateret: 13-11-2025