



DALI2 30W LED driver 0,5-1,05A Kreat Merrytek - ikke sløjfbar

Beskrivelse

DALI2 driver. Output: 9-58V DC. Kan reguleres fra 300mA-900mA.

- 1) Indbygget DALI2-protokol, flicker-fri i hele dæmpningsområde.
- 2) Primær Push-dim funktion -Push Dim har tilstandshukommelse.
- 3) Kortslutnings-/ overophednings- og overspændingsbeskyttelse - reducerer udgangsstrømmen efter for høj temperatur.
- 4) Lavt standby strømforbrug: $\leq 0.5W$.

For yderligere info download manual.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	DALI2 / Push-Dim
Forsyningsspænding:	220-240V AC 50Hz /60Hz
Tilslutning:	Klemrække til ledningsdiameter: 0.75-1.5mm ² ikke-sløjfbar
Dimensioner:	103x67x22 mm
Driver:	Flicker-fri i hele dæmpningsområdet
THD:	@ 230V AV <13%
Omgivelsestemperatur:	-25°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Godkendelse:	CE, ENEC, RoHS
Garanti:	5 år

Tilbehør

Sløjfbar monteringsdåse:	3/5x2,5mm ² . Bestilles separat
Systemstik:	Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik. Bestilles separat
Master Connect tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
Casambi Enocan tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat

Opdateret: 01-08-2024