



## Sense LED G2 Ø220mm

Slankt og elegant, cylindrisk LED påbygningsarmatur med justérbar wattage 10W/15W/18W.  
Energibesparende og effektiv.  
Fås med PIR sensor.

### Beskrivelse

Sense LED har nem og hurtig montering – kan både anvendes til påbygning eller indbygning monteret påskruet underlaget eller med fjederclips i udskåret monteringshul. Hulmål: Ø65mm-205mm.

Varianten med PIR er specielt fordelagtig i mindre lokaler, hvor det kan være en udfordring at anvende armaturer med HF sensorer, som detekterer bevægelse udenfor lokalet. Sensoren har en detektionsradius på 3,5m og en efterløbstid på 30/180 sekunder.

Levetid på 50.000 timer og høj virkningsgrad sikrer en driftsøkonomisk og vedligeholdelsesfri belysning.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning/indbygning
Anvendelsesområde:	Gangarealer, sekundære rum, kældre m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V, 50Hz
Tilslutning:	2x0,75mm <sup>2</sup> . Leveres med 200mm ledning
Driver:	Driveren er flicker-fri
Dæmpning:	u/dæmp
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP40
Vandalklasse:	IK06
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Armaturhus i PC og aluminium
Farve:	Hvid
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

## Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø220*18	10	3000/4000	865/1005	20
Ø220*18	15	3000/4000	1295/1510	20
Ø220*18	18	3000/4000	1550/1815	20

## Montering

Nem montering – kan monteres både påskruet underlaget eller med fjederclips i udskåret monteringshul. Hulmål: Ø65mm-205mm

Opdateret: 26-08-2024