



Skyled Compact Ø500mm

Cylindrisk påbygningsarmatur i moderne design med lav påbygningshøjde. Energibesparende med høj virkningsgrad og behageligt lys uden blænding.

Kan fås med DALI2 og Casambi ASD modul – trådløs dæmp via Bluetooth.

Beskrivelse

Grundet armaturets lave højde kan tilslutning til både dæmpbar og ikke dæmpbar driver kun ske med en 2×0,75mm tilledning. Er der behov for tilslutning af større kabler eller behov for sløjfning kan armaturet leveres med en monteringsdåse som skal placeres på bagsiden af loftet.

Varianten med HF sensor kan indstilles med efterløbstid fra 10 sek. til 30 min. og med skumringsrelæ med lysresponsgrænse, som kan indstilles fra 0-50 lux eller inaktiv. HF sensoren er meget følsom og kan detektere bevægelse fx igennem små sprækker. Armaturet bør ikke anvendes i små rum, hvor der er risiko for at sensoren detekterer bevægelse udenfor rummet. HF varianten har master-slave funktion hvor der kan kobles op til 10 armaturer uden sensor på et armatur med sensor.

OBS: Der må ikke ændres på driverens DIP switch indstillinger: Må ikke udsættes for et driveroutput højere en 900mA!

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, mødelokaler, butikker, institutioner m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V, 50-60Hz
Tilslutning:	u/dæmp 2x0,75mm ² ikke sløjfbar, DALI2 5*75mm ² ikke sløjfbar. Sløjfedåse med tilslutning op til 5x2,5mm ² kan tilkøbes
Driver:	u/dæmp, DALI2, Casambi. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	100.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Vandklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	130°
Materialer:	Hus i aluminium. Optisk reflektor i PMMA
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Antal i yderkasse
Ø500*38 mm	35 W	3000/4000 K	3630/3720 Lm	5 stk.

Tilbehør

Sløjfbar monteringsdåse:	3/5x2,5mm ² . Bestilles separat
HF sensor:	Bestilles separat
Systemstik:	Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik
Casambi Bluetooth ASD Dali Unit:	Anvendes i de armaturer hvor en intern Casambi driver ikke er mulig. Bestilles separat
Casambi Enocan Tryk:	Trådløst tryk. Bestilles separat
Casambi PIR sensor:	PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat

Montering

Armaturet har hurtig og nem montage. Beslag fastgøres i loftet og armaturet fastgøres med to skruer til beslaget. HF sensoren er meget følsom så står armaturet tændt for ofte / for lang tid, kan en løsning være at reducere detektionsradius og efterløbstid, samt ændre indstilling af dagslyssensor.