



Prime LED 1270mm

Leveres som standard med Nødllys, en fase og gennemfortrådet uden jord.

Beskrivelse

Smart og alsidigt stænkstæt industriarmatur med integreret LED på 140Lm/W og PG11 forskruning. Med aluminiums køleelement som sikrer god varmeafledning. Velegnet som energibesparende erstatning for det traditionelle IP65 staldarmatur med clips.

Kabeltilslutning i siden eller bagfra i endestykket, så Prime LED både kan bruges som industri- og interiørmatur. Leveres inkl. rustfri monteringsbeslag, skruer og 2 stk. forskruninger.

Yder 840Lm i nødstilstand. Test af nødlisfunktion foretages i henhold til medfølgende manual. Det er muligt at teste nødlisfunktionen med fjernbetjeningen.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning, nedhængning
Anvendelsesområde:	Stalde, værksteder, lagre, parkeringshuse, vådrum, depoter, teknikrum, kældre, gange, supermarkeder, produktionslokaler m.v. Godkendt til fødevarerindustrien.
Forsyningsspænding:	100-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	I 5 polet indstiksklemme, en fase, gennemfortrådet uden jord. Det maksimale forbrug må ikke overstige 800W pr. fase
Driver:	u/dæmp. Driver er flicker-fri
Antal enheder pr. MCB C10:	22 stk.

Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Overspændingsbeskyttelse:	5000V
Omgivelsestemperatur:	-25°C til +40°C (nødllys -10°C til +40°C)
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP65
Vandalklasse:	IK09
Lysegenskaber:	SDCM<5, CRI 80, CCT 4000K
Materialer:	Armaturskærm i aluminium og skærm i splintfri PC. PC har stor modstandsdygtighed overfor nogle kemikalier og mindre modstandsdygtighed overfor andre kemikalier, se vores hjemmeside under "Viden" for mere information.
Farve:	Hvid RAL9003
Godkendelse:	CE-LVD, CE-EMC, CE EN60598-2-22, RohS, ErP
Garanti:	5 år / Nødllys batteripakke 2 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Erstatter	Antal i yderkasse (stk.)
1270*94*60	36	4000	5115	1,78	IP65 m. 2x18W LED lysrør	6

Tilbehør

Wireophæng:	Sæt a 2 stk. 1500mm. Bestilles separat
Fjernbetjening til HF sensor/nødllys:	Bestilles separat

Montering

Kan både loft- og vægmonteres. Lynhurtig montage hvor kun endestykket skal åbnes for montage af netkablet.

Opdateret: 26-08-2024