



Casambi PIR sensor

Casambi PIR sensor 360° med dagslystyring – til både ind- og påbygning. Kan konfigureres via Casambi app'en på en smartphone eller tablet.

Beskrivelse

Rækkevidde op til Ø7 m. og monteringshøjde: 2,4 – 5m. For yderligere info – download manual

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Trådløs PIR sensor
Anvendelsesområde:	Indbygning, påbygning
Forsyningsspænding:	220-240V, 50Hz
Tilslutning:	0.5mm ² - 2.5mm ²
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C, max +70°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Farve:	Mat hvid RAL9003
Godkendelse:	CE, WEEE, RoHS
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	Variant	Antal i yderkasse (stk.)
79*85*85	Ø73/75	Indbygning	1
45*91*91	-	Påbygning	1

Montering

Indbygning: Ø73/75mm hul med en dybde på min. 78mm.

Opdateret: 26-08-2024