



Casambi Helvar ActiveAhead sensor

ActiveAhead sensoren er en kombination af en lyssensor til konstant lysstyring og en passiv infrarød PIR sensor til persondetektering.

Beskrivelse

Den pladsbesparende sensor monteres nemt i loft eller på armatur og forbindes ganske enkelt med quick connector stik til Freedom driveren – det er plug & play lysstyring når den bedst. Lyssensoren detekterer 60° og har en rækkevidde på 3,5 meter. PIR-sensoren detekterer 108° og har en rækkevidde på 8 meter. Den anbefalede monteringshøjde er 3 meter.

For yderligere info – se manual.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Trådløs lysstyring
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +50 °C
Kapslingsklasse:	IP30
Materialer:	Brandhæmmende PC/ABS blanding
Farve:	Hvid RAL9003
Godkendelse:	CE
Garanti:	5 år

Opdateret: 26-08-2024